

## Leitfaden zur Inbetriebnahme von Rolladenmodulen HA30

### **Bitte beachten:**

Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die korrekte Elektroinstallation

Machen Sie sorgfältig einen Schritt nach dem anderen

Bitte nach jedem manuellen Befehl mit Schalter den Schalter wieder auf 0 setzen

### **Abfolge:**

- (1) Rolladen mit dem Schalter/Taster vollständig nach oben fahren
- (2) Mit Schalter/Taster Rolladen **5x** innerhalb von **10 sec.** nach unten fahren. Rolladen muß sich dabei **sichtbar** kurz nach unten bewegen. Direkt anschließend fährt er ca. 2 sec. nach unten weiter. Wenn nicht, dann wieder mit (1) beginnen.  
*Bleiben Sie cool, nach 2-3 Anläufen wird es schon gehen.*
- (3) Erst jetzt (!! ) das entsprechende Modul am HCM200 aktivieren (installieren). Hinter dem Modul erscheint ein \*. Jetzt fährt der Rolladen selbständig nach oben (event. nach kurzer Verzögerung).
- (4) Rolladen von Hand ganz nach unten fahren und ca. 5 sek. warten. !!! ist wichtig !!!
- (5) Rolladen ganz nach oben fahren.
- (6) Schalter/Taster 5x nach oben drücken (wieder innerhalb von 10 sec.)
- (7) Rolladen in die Mitte des Fensters fahren (50%)
- (8) Wenn jetzt alles ok ist, läuft der Rolladen (nach kurzer Verzögerung) selbständig ganz nach oben. Es kann sein, daß Sie diese Schritte bei einem (nicht bei allen) Rolladen wiederholen müssen.  
*Also „Keine Panik“*
- (9) Jetzt kann der Test am HCM200 erfolgen, also Automatikbetrieb, Manuellschaltung etc.

Viel Glück wünscht die  
Technische Vertriebsunterstützung Schönaich